



6V/12V BATTERY MAINTENANCE CHARGEUR

CHARGEUR BATTERIES PLOMBS 6V / 12V

6V / 12V 1.2A

MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

BRAND	MARQUE	NX
DIMENSIONS	DIMENSIONS	
• Length / Longueur		185.5mm
• Width / Largeur		64.5mm
• Height / Hauteur		47mm
WEIGHT	POIDS	547g

TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

SUPPORTED TECHNOLOGY	TECHNOLOGIE COMPATIBLE	Lead battery / Batterie plombs
INPUT VOLTAGE	TENSION D'ENTRÉE	100~240V
OUTPUT VOLTAGE	TENSION DE SORTIE	6V / 12V
MAX VOLTAGE CHARGE	TENSION DE CHARGE MAX	7.2V (BATTERY 6V); 13.9V (BATTERY 12V)
MAX CURRENT CHARGE	COURANT DE CHARGE MAX	1.2A
OPERATING TEMPERATURE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0 to 40°C / 0 à 40°C
TYPE OF CONNECTOR	TYPE DE CONNECTEUR	Eyelets plugs and crocodiles plugs Connecteurs à oeillets + pinces crocodiles



ADDITIONAL INFORMATION / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

EAN CODE	CODE EAN	3660766576309
OUTER BOX QUANTITY	QUANTITÉ PAR CARTON	20 pcs
GUARANTEE	GARANTIE	12 months / mois

PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

UK : Automatic lead charger for 6V or 12V batteries.

• **Information :**

CA nominal tension : 220- 240VCA, 50-60Hz
Output tension: 6V/ 12V (manual selection)
Charging intensity: 1.2A maximum
Charging temperature: 0°C to +40°C

• **Charging capacity:**

- 4Ah to 18Ah with 6V
- 4Ah to 18Ah with 12V (and up to 120Ah in maintenance)

IP65 type airtight charger

Please use the XXX9097 connector (jack 5.5x2.1mm with the + in the middle) if needing to recharge different lead batteries (e.g. kids toys)

FR : Chargeur plomb automatique pour batteries 6V ou 12V.

• **Caracteristiques :**

Tension CA nominale : 220- 240VCA, 50-60Hz
Tension de sortie : 6V/ 12V (sélection manuelle)
Intensité de charge : 1.2A max
Temperature de charge : 0°C à +40°C

• **Capacité de la batterie à charger :**

- 4Ah à 18Ah en 6V
- 4Ah à 18Ah en 12V (et jusqu'à 120Ah en entretien)

Chargeur de type IP65 (étanche aux éclaboussures et poussières)

Ce chargeur est livré avec un jeu de pinces crocodiles ainsi que des cosses oeillets. Ces 2 connectiques sont interchangeable grâce à la prise de connexion rapide.