



L'Énergie Sans Limite !  
Safe Energy for Life !



## Loisirs numériques & Autocomms

# Z1 Zenergy CUBE 400/600 VA

Les onduleurs Z1 Zenergy Cube EX 400 & 600 VA offrent une protection fiable et discrète à vos appareils informatiques et à votre électronique de salon.

### Une technologie adaptée à l'environnement Small Office Home Office

Avec sa technologie Haute Fréquence, contrôlée par microprocesseur, la gamme des onduleurs Z1 Zenergy Cube EX 400 & 600 VA offre une protection fiable contre les perturbations et défauts d'un réseau électrique dits « classiques ».

Grâce à ses 3 prises, Z1 Zenergy Cube EX 400 & 600 VA assure jusqu'à 11 min d'autonomie à votre installation en cas de coupure ou microcoupure de courant. Nul besoin de câbles supplémentaires pour raccorder vos matériels, ces derniers se branchent directement sur les prises de cet onduleur compact.

### Une protection fiable

En cas de perturbation électrique, vos appareils connectés sont protégés. En effet, grâce à leur fonction parafoudre, les 3 prises du Z1 Zenergy Cube EX protègent vos équipements des dommages dus aux surtensions ou à la foudre par exemple. Cette protection allongera la durée de vie de votre informatique et électronique personnelle et vous permettra de protéger vos données.

### Un design compact

Ultra compact, votre onduleur Z1 Zenergy Cube EX s'intègre discrètement dans votre espace multimédia.

### Une utilisation simple

- Interrupteur marche/arrêt unique
- Alarmes sonores et indicateurs visuels vous permettent de connaître immédiatement l'état de l'onduleur et vous alertent en cas de problème électrique
- Démarrage à froid en l'absence de courant
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour du secteur



PC & Mac



Technologie Haute Fréquence



3 prises FR/SCHUKO sécurisées



Autonomie jusqu'à 11 min\*

\*Selon le modèle et la charge connectée

1. Câble d'alimentation intégré
2. 3 prises FR/SCHUKO<sup>1</sup> secourues
3. Fusible thermique



### Connectique

Z1 Zenergy Cube EX 400 & 600 VA :  
3 prises FR/SCHUKO<sup>1</sup> secourues  
(autonomie).

<sup>1</sup>A utiliser avec les prises FR/Schuko CEE / 7-7

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Z1 Zenergy Cube EX 400	Z1 Zenergy Cube EX 600
--	------------------------	------------------------

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie	Haute Fréquence	
Forme d'onde	Pseudo sinusoïdale	
Puissance	400 VA	600 VA
Facteur de puissance	0,5	0,5
Prises FR/SCHUKO <sup>1</sup> avec autonomie	3	3

### PROTECTION & FILTRAGE

Protection en entrée	Fusible thermique	
Protection	Surtension / Court-circuit / Foudre	

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions - HxLxP (mm)	86,7 x 161 x 166	
Poids net kg	2,25	2,56

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE

Tension	220/230/240 VAC	
Plage de tension	180-270 VAC	
Fréquence	50 Hz	

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (MODE BATTERIE)

Tension	220/230/240 VAC	
Régulation automatique de tension	± 10%	
Fréquence	50 Hz	

### BATTERIE

Chargeur batterie	Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur	
Démarrage à froid (secteur absent)	OUI	OUI
Temps de recharge	8 heures à 90% après décharge complète	
Autonomie (1 PC)	10 min	11 min
Protection	Décharge profonde / Surtension chargeur	

### INDICATEURS & ALARMES

Indicateurs lumineux	2 voyants	
----------------------	-----------	--

### INDICATEURS & ALARMES

Indicateurs lumineux	2 voyants	
Alarmes	Mode batterie, batterie faible, défaut	

### ENVIRONNEMENT

Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)	
Niveau de bruit	< 40dB	

### NORMES

Standard	CE RoHS	
Compatibilité électromagnétique	EN 62040-2:2006, EN62040-2:2006, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-2-2:2002	
Sécurité basse tension	EN 62040-1:2008 +A1: 2013	

### INFORMATIONS COMMERCIALES

Garantie	2 ans	
Assurance	120 000 €	
Références	66072	660723

### Contenu du packaging

- 1 onduleur Z1 Zenergy Cube EX (voir puissance sur le dessus de la boîte)
- 1 manuel d'utilisation



### Assurance

Protection du matériel connecté à hauteur de 120 000 €.



Si votre équipement, correctement branché, est endommagé par une surtension causée par des influences atmosphériques sur la ligne secteur, INFOSEC s'engage à remplacer votre onduleur et, à sa discrétion, après expertise, à réparer ou rembourser (à la valeur de remplacement au jour du sinistre) l'équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).

### Garantie

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet dans les 10 jours suivant l'achat.



### Infosec Communication

15, rue du Moulin  
44880 SAUTRON - FRANCE

Contact commercial

Tél : 02 40 76 11 77  
commercial@infosec.fr