

ACCUMATE PRO

12V/24V

Chargeur automatique professionnel 12 V/24 V pour les batteries automobiles, marines ou de loisirs

TM-202



Convient parfaitement pour les batteries de démarrage et à cycle profond. AccuMate PRO, avec son programme en 4 étapes, est idéal pour les batteries de démarrage et à cycle profond.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

- Sélectionnable 12/24 V (7 A/3,5 A). Entièrement automatisé, avec options de sécurité entièrement électroniques et maintenance longue durée sûre « Connecter & Oublier ».
- Recommandé par les équipementiers des secteurs automobile et maritime. Espace de rangement pour câble, fixation murale simple. Indications LED claires, très visibles

AMPÉRAGE DE CHARGE	3,5 A (24 V)/7 A (12 V) (compensation de température)
UTILISATION	en intérieur (température la plus basse : -20 °C).
DÉMARRAGE BASSE TENSION	démarrage basse tension de 3 V pour les batteries 12 V/16 V ou 24 V.
IDÉAL POUR	STD AGM GEL 12 V et 24 V, ainsi que batteries de démarrage et à cycle prolongé, à partir de 17 Ah (12 V) ou 9 Ah (24 V) jusqu'à 300 Ah.
ENTRÉE	Europe : 220 – 240 V 50 – 60 Hz Amérique du Nord : 110 – 120 V 50 – 60 Hz
STYLE	Boîtier standard (ventilé), avec câble d'alimentation CA de 180 cm et câble de charge avec connecteur SAE. Ensemble de pinces pour batterie standard et rallonge de 180 cm inclus.
SÉCURITÉ	Aucun risque de surcharge. Totalement sûr pour l'électronique du véhicule. Suppression des étincelles. Maintenance longue durée de batterie en toute sécurité. Extinction automatique en cas de court-circuit ou si la batterie est débranchée.